



ARCHEAN TECHNOLOGIES

1899 avenue d'Italie - 82000 MONTAUBAN FRANCE
Tel : + 33 (0) 5 63 93 50 00 - Fax : + 33 (0) 5 63 03 72 99

ATMC1-H

Pupitre micro main hôtesse embarquement

MADE IN 
Garantie 2 ans

- Ce produit issu de notre service R&D a spécialement été conçu pour les hôtesses embarquement dans les aéroports et fait parti de notre gamme de produit développé et fabriqué en France.
- Le modèle ATMC1-H est un micro pupitre deux zones composé d'un micro main et d'un coffret métallique (plusieurs RAL disponibles en option).
- Le micro main ergonomique est muni d'une pastille micro dynamique de haute qualité et d'une gâchette, il est raccordé au boîtier par un cordon spiralé.
- Le coffret dispose d'un encombrement réduit.
- La connectique vers la baie s'effectue par le dessous du boîtier pour dissimuler les câbles, tandis que le micro se raccorde en RJ45 en face avant. Cette connectique est verrouillée par un serre câble plexiglas à visser.



Spécifications micro	
Sensibilité	- 58 dB (0dB = 1mw/10 microbars)
Impédance	200 Ω
Réponse en fréquence	100 Hz - 5 kHz (-3 dB)
Sortie audio au niveau ligne	0 dB
Contact	2 x TOR (type RJ45)*
Alimentation	24 VDC (par la baie)
Dimensions	170*102*37 mm
Poids	888 g (dont poids micro : 175g)
T° de fonctionnement	-10°C ~+55°C

* Le produit est conçu pour accueillir deux TOR supplémentaire en option, nous consulter.

• Deux types d'appels possibles :

- 1) L'appui sur la gâchette micro sélectionne la zone locale (la Led «appel local» s'illumine) et ouvre le micro. Au relâché, le micro est coupé et la zone locale est désélectionnée (la Led «appel local» s'éteint).
- 2) L'appui sur le bouton appel étendu allume la Led «appel étendu». La pression de la gâchette sélectionne alors la zone «appel étendu» et ouvre le micro. Au relâché, le micro est coupé et la zone étendu est désélectionnée.
- Les quatre voyants Led en face avant communiquent les informations suivantes aux opérateurs :
 - Alimentation : témoin d'alimentation
 - Appel Local : l'opérateur a sélectionné un appel local via la gâchette du micro
 - Appel Etendu : l'opérateur a sélectionné un appel étendu
 - Parler : le voyant s'allume pour indiquer à l'opérateur qu'il peut effectuer son annonce.